

4. Все дефектные изделия/детали, которые подверглись замене на новые, переходят в собственность Novicam.
5. Настоящая гарантия не распространяется на:
 - 5.1. Периодическое обслуживание, ремонт или замену частей в связи с их естественным износом*;
 - 5.2. Расходные материалы (компоненты), которые требуют периодической замены на протяжении срока службы изделия, например, элементы питания;
 - 5.3. Риски, связанные с транспортировкой Вашего изделия «до» и «от» Novicam;
 - 5.4. Повреждения или модификации в результате:
 - а. Неправильной эксплуатации, включая:
 - неправильное обращение, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности, деформацию изделия или повреждение жидкокристаллических дисплеев;
 - нарушение правил и условий установки, эксплуатации и обслуживания изделия, изложенных в Техническом паспорте изделия и другой документации, передаваемой потребителю в комплекте с изделием;
 - установку или использование изделия с нарушением технических стандартов и норм безопасности, действующих в стране установки или использования.
 - б. Использования программного обеспечения, не входящего в комплект поставки изделия или в результате неправильной установки программного обеспечения, входящего в комплект изделия;
 - в. Использования изделия с аксессуарами, периферийным оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям изготовителя изделия;
 - г. Ремонта или попытки ремонта, произведенных лицами или организациями, не являющимися Novicam или официальными сервис-центрами Novicam;
 - д. Регулировки или переделки изделия без предварительного письменного согласия с Novicam;
 - е. Небрежного обращения;
 - ж. Несчастных случаев, пожаров, попадания насекомых, инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
6. Настоящая гарантия распространяется исключительно на аппаратные компоненты изделия. Гарантия не распространяется на программное обеспечение.
7. Срок службы изделия 7 лет.
 - а. По истечении срока службы изделие необходимо снять с эксплуатации (оно подлежит списанию).
 - б. При невыполнении указанных действий и дальнейшей эксплуатации изделия, оно может стать причиной появления неполадок в системе и нести угрозу для:
 - другого имущества;
 - жизни и здоровью людей;
 - окружающей среды.
 - в. После истечения срока службы вся и любая ответственность в полном объеме возлагается на лицо, изделие использующее.

* Под естественным износом понимается ожидаемое уменьшение пригодности детали в результате износа или обычного воздействия окружающей среды. Интенсивность износа и долговечность детали, зависит от условий ее работы (характера нагрузки, величины удельного давления, температуры и т. д.), а также материала детали, регулировки, смазки, своевременности и тщательности выполнения работ по техническому обслуживанию, соблюдения правил и условий эксплуатации видеокамеры, изложенных в Техническом паспорте изделия видеокамеры Novicam.

Все возникающие вопросы Вы можете задать на форуме www.forum.novicam.ru
 Адреса Авторизированных Сервисных Центров (АСЦ)
 Вы можете посмотреть на сайте www.novicam.ru
 Собрано в Китае из оригинальных комплектующих, разработанных в Японии, по заказу и под контролем НОВИКАМ РОССИЯ



novicam

IP ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

NR4832

v.3034



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

ОПИСАНИЕ

Профессиональный IP видеорегистратор NR4832 производства компании Novicam, создан на основе высокопроизводительного чипсета HiSilicon с применением новейших технологий. Предназначен для работы с IP камерами (разрешение до 8 Мп) и имеет возможность записывать 32 канала.

IP видеорегистратор NR4832 легко и удобно эксплуатировать благодаря инновационным решениям, таким как: одновременная работа на двух мониторах с независимой настройкой и разрешением до 4К; видеоархив до 40 Тб; интуитивно понятное графическое меню и поддержка всех современных операционных систем (включая мобильные). Запись всех каналов ведется в любом поддерживаемом разрешении и реальном времени. При этом общий записываемый поток определяется входным потоком регистратора.

Автоматический помощник позволит легко подключить IP камеры. Возможность удаленного одновременного подключения до 32 пользователей в сочетании с выходным потоком в 160 Мбит/с и облачный сервис P2P, позволяют легко подключиться и настроить видеорегистратор любым пользователям, где бы они не находились. Обладает совместимостью со всем оборудованием линейки Novicam.

Novicam NR4832 незаменим при построении профессиональных систем видеонаблюдения на малых, средних и больших объектах, в том числе, удаленных друг от друга на большие расстояния.

ОСОБЕННОСТИ

- Запись всех каналов в реальном времени до 4К (8 Мп)
- Формат записи H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- Квотирование дискового пространства
- Бесплатный облачный сервис P2P
- Подключение 4xHDD до 10 Тб каждый
- Просмотр с мобильных устройств на iOS и Android
- Поддержка протоколов ONVIF и RTSP

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- IP видеорегистратор 1 шт.
- USB мышь 1 шт.
- ИК-пульт 1 шт.
- Кабель данных SATA 4 шт.
- Кабель питания 1 шт.
- Сетевой кабель 1 шт.
- Набор креплений в стойку 19" 1 шт.
- Комплект клеммных колодок 1 шт.
- Крепежный комплект 1 шт.
- CD диск с ПО и инструкциями 1 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	NR4832 (v.3034)
СИСТЕМА	
Производительность	Мультиплекс (одновременно: живое видео, запись, воспроизведение, сеть, архивирование, меню)
Операционная система	Интегрированная OS Linux
Графический интерфейс	Русифицирован. Основное, всплывающее и быстрое меню
Ограничение доступа	Администратор + Пользователь (установка прав доступа, ручная блокировка)
Журнал событий	Тип, дата и время события, подтип
ВИДЕО/АУДИО	
Особенности видеовыходов	1 × VGA (1920×1080) независимый 1 × HDMI (3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080) независимый
Входной поток	256 Мбит/с
Выходной поток	160 Мбит/с
Аудиовыход	1 × RCA 1 × HDMI
Двусторонняя связь	Есть, 1 × RCA
Формат записи видео/аудио	H.265+, H.265, H.264+, H.264, MPEG4 / Совместно с видео (LAN)
Вывод на экран	Деление 1/4/6/8/9/16/25/32 каналов, Зум, Переключение каналов, Скрытие камеры Настройка выхода (Стандарт, Светлый, Мягкий, Яркий)
Живое видео	1 × 8 Мп (3840×2160) × 25/30/50/60 к/с 4 × 1080р (1920×1080) × 25/30/50/60 к/с 1 × 1080р (1920×1080) 30 к/с + 7 × D1 (704×576) 30 к/с 32 × D1 (704×576) / HD1 (704×288) × 25/30/50/60 к/с
Запись	32 × 8 Мп (3840×2160) / 5 Мп (2560×1920) / 3 Мп (2048×1536) / 1080р (1920×1080) / 960р (1280×960) / 720р (1280×720) / D1 (704×576) / HD1 (704×288) × 25/30/50/60 к/с
Воспроизведение	720р (1280×720) 16 × 30к/с 1080р (1920×1080) 8 × 30к/с 4 Мп (2560×1440) 4 × 30к/сц 5 Мп (2560×1920) 3 × 30к/с 8 Мп (3840×2160) 2 × 30к/с
Сеть	32 × 8 Мп (3840×2160) / 5 Мп (2560×1920) / 3 Мп (2048×1536) / 1080р (1920×1080) / 960р (1280×960) / 720р (1280×720) / D1 (704×576) / HD1 (704×288) × 25/30/50/60 к/с
Режимы записи	Ручной. По расписанию. По тревоге / По движению (Предзапись 0–30 с, Постзапись 5–600 с)
Настройки каналов	Независимые для каждого: Параметры записи, Настройки детектора движения, Маскировка области (4 зоны), Цвет изображения, Отображение имени и даты
Объем записи на канал	10 Мбит – 106 Гб/сутки; 8 Мбит – 84 Гб/сутки; 6 Мбит – 63 Гб/сутки; 4 Мбит – 42 Гб/сутки; 1 Мбит – 11 Гб/сутки; 128 кбит – 1.32 Гб/сутки; 32 кбит – 0.33 Гб/сутки (указан максимум, фактический зависит от скорости и качества записи)
Поиск	По дате/времени По событию. По меткам. Умный поиск
Режимы воспроизведения	Вперед и назад / Нормальное / Покадровое / Замедленное (×½, ×¼, ×⅓) / ускоренное (×2 ~ ×256)
ИНТЕРФЕЙСЫ	
SATA	4 × SATA 3.5" до 10 Тб каждый: HDD – основное хранение данных / S.M.A.R.T. / инфо: статус, общая емкость, доступная емкость
USB	2 × USB2.0, 1 × USB3.0: Flash – архивирование, обновление ПО, конфигурация / инфо: статус, емкость, содержание Мышь – управление видеорегистратором (в комплекте)
ИК-порт	ИК-сенсор на передней панели (пульт в комплекте)
СЕТЬ	
Порт RJ45	2 × 10/100/1000 Мбит (Novicam, ONVIF 2.5, TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, HTTPS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, IPv6, UPnP, P2P, NAS, RTSP, ANR)
Битрейт на канал	32 кбит – 16 Мбит

WEB браузер	IE (Windows 10/8/7)
CMS программа	iVMS4.1 (Windows 10/8/7) – 64 канала на экран
Мобильный клиент	iVMS4.5 (Android/iPhone)
Поддержка внешнего хранилища	NAS
Облачный сервис	Cloud P2P: iVMS4.1 (Windows 10/8/7) iVMS4.5, (Android/iPhone/iPad)

ТРЕВОГА	
Тревожные входы/выходы	16 входов / 4 реле
Поддержка VCA – интеллектуальной аналитики IP видеокамер	Пересечение линии / Обнаружение вторжения / Изменение аудиосцены / Смена сцены / Детекция расфокусировки / Детекция лиц / Вторжение объектов в регион / Выход объектов из региона / Обнаружение оставленных предметов / Обнаружение удаления объектов / Обнаружение быстрого перемещения объектов
Условия срабатывания	Потеря видео / Детекция движения / Закрытие камеры / Системный сбой / VCA / Тревожный вход
Действие	Запись / Вывод изображения на монитор / Сигнал / Активация выхода (4) / Уведомление центра наблюдения / Уведомление по E-mail (картинка)

ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ	
Рабочая температура	-10 °C ... +55 °C
Активное охлаждение	2 × кулер
Габаритные размеры (Ш×В×Г)	445×71×400 мм
Поддержка стойки 19"	Крепления в комплекте
Питание	AC 100–240 В, 20 Вт без HDD

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Novicam гарантирует исправность изделия и его нормальную работу в течение трех лет, начиная с даты технического контроля, указанной в данном гарантийном талоне, при соблюдении условий, изложенных в Техническом паспорте изделия. Если в течение гарантийного срока в изделии обнаружится заводской дефект, Novicam по настоящей гарантии бесплатно произведет ремонт/замену изделия или его дефектных деталей в соответствии с приведенными ниже Условиями гарантийного обслуживания. Ремонт/замена изделия или его дефектных деталей может производиться с использованием новых или восстановленных деталей по решению Novicam.

В случае, если приобретенное Вами изделие марки Novicam будет нуждаться в гарантийном обслуживании, просим Вас обратиться к дилеру, у которого Вы приобрели данное изделие или в Единую службу поддержки (тел. 8 800 555 0520). Данная гарантия распространяется только на продукцию, выпускаемую компанией Novicam. Продукция, идущая в комплекте с устройствами Novicam, но выпускаемая сторонними производителями, имеет гарантию производителя и обслуживается в официальных сервис-центрах этого производителя.

- В соответствии с данной гарантией Novicam дает обязательства на свое усмотрение осуществить ремонт или замену изделия, на которое распространяются условия настоящей гарантии. Novicam не несет ответственности за любой ущерб или убытки, связанные с данным изделием, включая материальные и нематериальные потери, а именно: средства, уплаченные при покупке изделия, потери прибыли, доходов, данных при использовании изделия или других связанных с ним изделий, а также косвенные, случайные или вытекающие как следствие потери или убытки.
- Услуги по гарантийному обслуживанию могут быть оказаны в период до окончания гарантийного срока и только по предъявлению потребителем вместе с дефектным изделием гарантийного талона с четко проставленным на нем штампом ОТК. Novicam может потребовать от потребителя предъявления дополнительных доказательств факта покупки изделия, необходимых для подтверждения сведений, указанных в гарантийном талоне. Novicam может отказать в бесплатном гарантийном обслуживании, если информация на штампе ОТК нечитаема (невозможно разобрать дату проведения технического контроля). Настоящая гарантия не распространяется также на изделия с измененным или неразборчивым серийным номером.
- Во избежание повреждения, потери или удаления данных с носителей информации просим Вас извлекать такие устройства до передачи изделия на гарантийное обслуживание.